

Nastavení nahrávání videa na SD kartu

1. Za použití Partizan Device Manageru najděte příslušnou kameru a nastavte její parametry.

Representation Partizan Device Manager v0.8.1			🗏 🕐 🎢 🚊 🗆 ×
Seznam zařízení << .Filv. Jméno:IP Typ: HVR Jméno:AHD	🎨 Průvodce nastavením		
Typ: HVR	IP: 100.79.109 MAC: 00.12:14:2023:56 IP: 100.79.87 MAC: 00.12:12:EC:08:96 IP: 102.168.18 MAC: 00:12:12:41:16:53 IP: 102.168.15 MAC: 00:12:12:41:16:53 IP: 102.168.13 MAC: 00:12:12:41:16:53 IP: 102.168.13 MAC: 00:12:12:40:12:40 IP: 102.168.13 MAC: 00:12:12:40:12:40 IP: 102.168.069 MAC: 00:12:12:77:E8:6F Vybrat všechny	Vyberte zařízení nebo vyberte "Vybrat vše". Klepněte na tlačitko "Dalši". Pokuť v seznamu zařízení není uveden požadovaný přístroj, zkontrolujte, zda je připojen ke zdroji napájení a k portu LAN routeru. Poté klikněte na tlačítko "Vyhledávání".	
admin Wichozi hesto Yyhtiedavani Priciat	Vyhledávání 📃	Zpátky Další Storno	

2. Přejděte na záložku "Úložiště", následně do položky "Řízení úložiště" a naformátujte SD kartu.





3. Vstupte do položky "Nastavení zápisu" na kartě "Obecné".

	nager v0.8.1				🗉 🕐 🏏	🕸 _ 🗆 ×
Seznam zařízení <<	IP: 10.0.79.87	Nastavení zapisu				
Filtr	Typ: IPC	Kanál			1	\sim
Jméno:IP Typ: HVR	Vyhledávání	Délka fragmentu video	60 ‡ m	in		
	✓ Obecné	Předzapis	5 ÷ se	k		
Jméno:AHD	Informace	Režím zapisu			Rozvrh	~
op. nun	Obecná nastavení	Dny týdnu			Všechny	\sim
IP: 10.0.79.87	Výběr režímu práce	Rozvrt	h Pohyb	Poplach		
iyp. irc	Nastavení zapisu	1 rozvrh 0 € : 0 € - 24 € : 0 € 🖌				
	Streamové video	2 rozvrh 0 ÷ : 0 ÷ 24 ÷ : 0 ÷ 🗌				
	Video archiv	3 rozvrh 0 ≑ : 0 ≑ 24 ≑ : 0 ≑ □				
	✓ Sklasiště	4 rozvrh 0 ÷ : 0 ÷ 24 ÷ : 0 ÷ 🗌				
	Informace o skladišti					
	Řízení skladiště					
	✓ Uživatelé					
	Správa uživatelů					
	Vedení Skupiny					
analisisten frais	✓ Síť					
Admin 🛛 🗶	Nastavení sítě					
vychozi nesio	WiFi					
Vyhledávání Přidat	E-mailové nastavení	Uložit				

4. Nastavte délku zapisovaného videa v minutách v položce "Délka fragmentu videa".

Reference Ma	inager v0.8.1					I 🕐 🌶	× 🕸 💷 ×
Seznam zařízení <<	IP: 10.0.79.87	Nastavení zapisu					
Filte	Typ: IPC	Kanál					\sim
Jméno:IP Typ: HVR	Vyhledávání	Délka fragmentu video	6	0 ¢ m	in		
	✓ Obecné	Předzapis		5 ¢ se	ek		
Jméno:AHD Typ: HVR	Informace	Režím zapisu				Rozvrh	~
10 10 20 07	Obecná nastavení	Dny týdnu				Všechny	\sim
IP: 10.0./9.87	Výběr režímu práce	Ro	zvrh F	Pohyb	Poplach		
iyp	Nastavení zapisu	1 rozvrh 0 € : 0 € - 24 € : 0 € (
	Streamové video	2 rozvrh 0 = : 0 = - 24 = : 0 = [
	Video archiv	3 rozvrh 0 ≑ : 0 ≑ - 24 ≑ : 0 ≑ [
	✓ Sklasiště	4 rozvrh 0 ÷ : 0 ÷ - 24 ÷ : 0 ÷ [
	Informace o skladišti						
	Řízení skladiště						
	V Uživatelé						
	Správa uživatelů						
	Vedení Skupiny						
24676	✓ Síť						
	Nastavení sítě						
vychozi nesio	WiFi						
Vyhledávání Přidat	E-mailové nastavení	Uložit					



5. Nastavte délku předzápisu v položce "Předzápis" (časové období, které bude zaznamenáno před detekovaným pohybem.

Realizan Device Ma	nager v0.8.1				I	🎢 😂 💷 🗡
Seznam zařízení <<	IP: 10.0.79.87	Nastavení zapisu				
Filtr	Тур: ІРС	Kanál			1	\sim
Jméno:IP Typ: HVR	Vyhledávání	Délka fragmentu video	60 ‡ r	nin		
	✓ Obecné	Předzapis	5 ¢ s	ek		
Jméno:AHD Typ: HVR	Informace	Režím zapisu			Rozvrh	~)
10 10 0 70 07	Obecná nastavení	Dny týdnu			Všechny	~]
IP: 10.0.79.87 Typ: IPC	Výběr režímu práce	Rozvrt	Pohyb	Poplach		
	Nastavení zapisu	1 rozvrh 0 ≑ : 0 ≑ - 24 ≑ : 0 ≑ 🖌				
	Streamové video	2 rozvrh $0 \ddagger : 0 \ddagger - 24 \ddagger : 0 \ddagger \square$				
	Video archiv	3 rozvrh 0 € : 0 € - 24 € : 0 € □				
	✓ Sklasiště	4 rozvrh 0 ≑ : 0 ≑ - 24 ≑ : 0 ≑ □				
	Informace o skladišti					
	Řízení skladiště					
	V Uživatelé					
	Správa uživatelů					
	Vedení Skupiny					
admin 🔊	∨ Síť					
Výchozí heslo	Nastavení sítě					
	WiFi					
Vyhledávání Přidat	E-mailové nastavení	Uložit				

6. Pro Přednastavený režim vyberte časové období, ve kterém bude prováděn zápis.

	inager v0.8.1					2	1 🌮 🕸	_ 🗆 ×
Seznam zařízení <<	IP: 10.0.79.87	Nastavení zapisu						
. Filtr	Тур: ІРС	Kanál	1			1		\sim
Jméno:IP Typ: HVR	Vyhledávání	Délka fragmentu video		60 \$ m	in			
10000000	✓ Obecné	Předzapis		5 \$ se	k			
Jméno:AHD Typ: HVB	Informace	Režím zapisu				Rozvrh		\sim
- June	Obecná nastavení	Dny týdnu				Všechny		\sim
IP: 10.0.79.87	Výběr režímu práce	1	Rozvrh	Pohyb	Poplach			
iyp. IPC	Nastavení zapisu	1 rozvrh 0 = : 0 = - 24 = : 0 =						
	Streamové video	2 rozvrh 0 ÷ : 0 ÷ 24 ÷ : 0 ÷						
	Video archiv	3 rozvrh 0 ÷ : 0 ÷ 24 ÷ : 0 ÷						
	✓ Sklasiště	4 rozvrb 0 ± · 0 ± 24 ± · 0 ±						
	Informace o skladišti			0	0			
	Řízení skladiště							
	✓ Uživatelé							
	Správa uživatelů							
	Vedení Skupiny							
admin	✓ Síť							
Wichozi besto	Nastavení sítě							
	WiFi							
Vyhledávání Přidat	E-mailové nastavení	Uložit						



7. Vyberte metodu zápisu – při detekovaném pohybu, nepřerušovaně, nebo připoplachu.

Reference Ma	nager v0.8.1				i ?	× 🌢 💷 🛛	× د
Seznam zařízení << .Filtr. Jméno:IP Typ: HVR Jméno:AHD Typ: HVR	IP: 10.0.79.87 Typ: IPC <u>Wyhledávání</u> ✓ Obecné Informace Obecná nastavení	Nastavení zapisu Kanál Délka fragmentu video Předzapis Režím zapisu	60 ≑ m 5 ≑ se	iin ek	1 Rozvrh		× ×
IP: 10.0.79.87 Тур: IPC	Výběr režímu práce Nastavení zapisu Streamové video Video archiv Sklasiště Informace o skladišti Řízení skladiště Vivatelé Správa uživatelů Vedení Skupiny	I rozvrh $0 \in : 0 \in -24 \in : 0 =$ 2 rozvrh $0 \notin : 0 \notin -24 \notin : 0 =$ 3 rozvrh $0 \notin : 0 \notin -24 \notin : 0 =$ 4 rozvrh $0 \notin : 0 \notin -24 \notin : 0 \neq$	Kozvrh Pohyb	Poplach	vsecnny		~
admin 🛛 🛛 🗠 🗠 Výchozí heslo Vyhledávání Přidat	 Síť Nastavení sítě WiFi E-mailové nastavení 	Uložit					

8. Časové období nemůže být aktivní v Manuálním a Stop režimu.

Konfigurace WiFi připojení

 Vyberte položku "Nastavení WiFi" v záložce "Síť" a aktivujte volbu pomocí tlačítka Zap v kolonce "Aktivovat Wifi".





2. Nakonfigurujte síťové nastavení ručně nebo aktivujte DHCP funkci.



3. Klikněte na "lupu" a následně vyberte požadovanou síť z nabídky dostupných sítí.

Realizan Device Ma	nager v0.9W		🗏 🕐 🎢 🕸 – 🗆 ×
Seznam zařízení <	IP: 192.168.1.10 Typ: IPC . Vyhledávání	Nastavení WiFi Aktivovat WiFi Automatická IP Adresa (DHCP)	Zap Zap
	✓ Obecné Informace Obecná nastavení	IP adresa Maska podsítě Základní gateway	192.168.10.138 Image: Constraint of the second se
	Nastavení zapisu Streamové video	Název sítě Heslo	tech
	Správa uživatelů Vedení Skupiny V Síť	texn robot_ Partizan	
	Nastavení sítě Nastavení WiFi E-mailové nastavení	 budgild-asus LINK) 	
admin 🛛 🔊	Nastavení FTP Nastavení NTP > Video		
Vyhledávání Přidat	> Poplach	Uložit Průvodce nastavením Wi-Fi	



4. Zadejte síťové heslo a stiskněte tlačítko "Uložit".

Realizan Device Ma	nager v0.9W			🗉 🕐 🎢 🏟 🗕 🗆 ×
Seznam zařízení <<	IP: 192.168.1.10	Nastavení WiFi		
Filtr	Тур: ІРС	Aktivovat WiFi	Zap	
IP: 192.168.1.10 Typ: IPC	. Vyhledávání	Automatická IP Adresa (DHCP)	Zap	
	✓ Obecné	IP adresa	192.168.10.138	<
	Informace	Maska podsítě	255.255.254.0	8
	Obecná nastavení	Základní gateway	192.168.10.1	X
	Nastavení zapisu	Název sítě	tech	
	Streamové video	Heslo	•••••	•
	✓ Uživatelé	Dostupné Wi-Fi sítě:		Q
	Sprava uzivatelu	. Lvend		
	Vedení Skupiny	< tech		
	✓ Síť	robot_		
	Nastavení sítě	- budgild-asus		
	Nastavení WiFi	LINK		
	F-mailové nastavení			
	Nastavení FTP			
admin 💌	Nastavení NTP			
Výchozí heslo	> Video			
Vyhledávání Přidat	> Poplach	Uložit Průvodce nastavením Wi-Fi		

5. Odpojte od kamery síťový kabel a zopakujte hledání zařízení.