



- Автономный контроллер для одной двери со встроенным считывателем EM-Marin, Mifare, HID и клавиатурой
- Рабочая частота: 125 КГц, 13,56Мгц
- Идентификаторы: карта EM-Marin (Mifare, HID), пароль, карта Em-Marin (Mifare, HID) + пароль
- Дальность считывания: до 60 мм
- Интерфейс считывателя: Wiegand 26 - 37
- Степень защиты IP66, металлический корпус

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Автономный контроллер со встроенным считывателем и клавиатурой	
Модель	PAS-EMHK12
Версия	-
Количество дверей	1
Количество поддерживаемых считывателей	2
Интерфейс считывателей	Wiegand 26 - 37
Стандарт идентификаторов для встроенного считывателя	EM-Marin, Mifare, HID
Частота встроенного считывателя	125 KHz, 13.56MHz
Макс. количество пользователей	600
Режимы работы	Автономный контроллер / считыватель
Интерфейс	
Дальность считывания, мм	<60
Время считывания, карт/с	2
Световая индикация	+
Звуковая индикация	+
Подключение электрозамка	<2А
Тревожный выход	<2А
Подключение кнопки выхода	+
Габариты	
Размеры, мм	150x51x23
Масса, г	500
Общие	
Питание	DC 12V/100mA
Материал корпуса пластик/металл	-/+
Цвет корпуса	Серебристый
Степень защиты IP	66
Степень ударопрочности IK	-
Температурный режим, °C	-40 - +60
Гарантия, лет	3

*Примечание: функции, внешний вид, комплектация и порядок работы с устройством могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.

Схема подключения:

